



# ናይ ኤሌክትሪክ መሳርሒታትኩም ንክሰርሑ ክንደይ የኻፍሉ?

ሃገራዊ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ሃገራዊ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል ኮይኑ ናይ ጸዓት ሒሳብኩም ክትኻፍሉ ይሕግዘኩም። እዚ ወረቆት እዚ ከም መሕጸቢ ማሸናትን ኦቨንን ዝኣመሰሉ ኤሌክትሪካዊ ኣቋሑት ንምጥቃም ክንደይ ከም ዝውድኡ ዝሸፍን እዩ።



መሳርሒ	ደረጃ (ዋት)*	ዋጋ ንሓይ ዑደት
ናይ ኤሌክትሪክ ሻወር	7,000 – 10,500	£1.91 ክሳብ £2.87
ዝጠልቕ መውዓዪ (ናይ ሓይ መጠን ታሪፍ)	3,000	82p
ተወሳኺ መውዓዪ (ንኣብነት ናይ ፋን መውዓዪ)	1,000 – 3,000	27p ክሳብ 82p
ቦራድ	2,500 – 3,000	68p ክሳብ 82p
ግራል/ኦቨን	2,000 – 2,400	55p ክሳብ 66p
ሆብ (ንሓይ ቀለበት)	1,000 – 2,000	27p ክሳብ 55p
ሓዲን	1,000 – 3,000	27p ክሳብ 82p
ማይክሮዌቭ	700 – 1,400	19p ክሳብ 38p
ቫክዩም መጽረዪ	600 – 900	16p ክሳብ 25p
ቀስ ዝበለ መብሰሊ	150 – 300	4p ክሳብ 8p
ናይ ኣየር መጥበሲ	1,400 – 1,800	4p ክሳብ 6p
ፍሪጅ-ቦራድ መግቦሪ	100 – 300	2p ክሳብ 8p
ናይ ጸወታ ኮንሶል	100 – 200	3p ክሳብ 5p
LCD ቲቪ	25 – 175	1p ክሳብ 5p
LED GLS መብሪህቲ	6 – 10	ትሕቲ 1/2p
ብሮድባንድ ራውተር	5 – 15	ትሕቲ 1/2p
መውጽኢ ፋን	5 – 10	ትሕቲ 1/4p
ስልኪ / ታብሌት (ቻርጅ ምግባር)	2 – 15	ትሕቲ 1/2p

መሕጸቢ ማሸናትን ዘንቅጹ ማሸናትን ብተለምዶ ኣብ ምሉእ ዑደት ዝተፈለለየ ናይ ሓይሊ መጠን ይጥቀሙ። እቲ ናይ ምሕጸብ ዑደት ካብቲ ናይ ምዝዋር ዑደት ዝያዳ ኤሌክትሪክ ይጥቀም። ናይ ECO ኣቀማምጣታት ነቲ ዝተጸዓነ ንምሕጸብ ዝያዳ ግዜ ክወስዱ ይኻእሉ እኳ እንተኾነ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ዝሓል ማይ ይጥቀሙ። ስለዚ ኣብ ምወዳዩ ገንዘብ ትቐጥቡ።

መሳርሒ	ደረጃ (ዋት)*	ዋጋ ንሓይ ዑደት
መሕጸቢ ማሸን	1,000 – 2,400	14p ክሳብ 27p
መንቀጺ ማሸን (ኮንደንሰር/ቪንት ዘለዎ)	1,500 – 2,500	£1.21 ክሳብ £1.56

© NEA 2022። NEA ሃገራዊ ናይ ሓይሊ ወሕስነትን ንዲዲ ድኽነትን ገብረ ሰናይ ትካል እዩ። NEA ናጻ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል እዩ። ቁጽሪ ምዝገባ 290511። ብዋሕስ ዝተገደበ ትካል። ኣብ እንግሊዝን ዌልስን ዝተመዘገበ ቁጽሪ 1853927


አብ ገዛኹም ኣየኖት ነገራት ዝያዳ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝጥቀሙ ምርዳእ ገንዘብ ክትቐጥቡ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ።  
 ናይ ኤሌክትሪክ መሳርሒታት ንክሰርሑ ዝወጽእ መጠን ገንዘብ ኣብ ሰለስተ ነገራት ይምርኮስ፡-

**1** እቲ ዘድልዮም መጠን ሓይሊ (ናይ ሓይሊ ደረጃ)

**2** እቲ ኣብ ሓደ ናይ ኤሌክትሪክ ኣሃዲ ትኽፍልዎ ዋጋ (kWh)

**3** እቲ መሳርሒ ክሳብ ክንደይ ግዜ ይሰርሕ (ኣጠቓቕማ)

እዚ ወረቐት እዚ ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ዝኸውን ወጻኢታት መሳርሒታት ንምንጽጻር ዝሕግዝ ረቂቕ መምርሒ ኮይኑ፣ ነቶም ዝበዘሙ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝጥቀሙ ንምርኣይ ይሕግዘኩም፣ ምእንቲ ከመይ ጌርኩም ከም እትጥቀሙሉ ምዕራይ ንክትኽእሉ።




### ደረጃ ሓይሊ

ዘለዎል ደረጃ ኩሉ ግዜ ዘለዎል ዋጋ ማለት ኣይኮነን።  
 ነቲ ስራሕ ንምፍጻም ዝሓጸረ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ።  
 ንኣብነት፣ ብራድኩም ልዑል ደረጃ ክህልዎ ይኽእል'ዩ ግን ንሓደ ሰዓት ዘይክትውልዕዎ ተኽእሎ ኣሎ!

### ኪሎ እንታይ?

ስለዚ ኪሎዎት እንታይ እዩ? ናይ ኤሌክትሪክ መሳርሒታት ናይ ሓይሊ መጠን ብ ዋት (W) ወይ ኪሎ ዋት (kW) ይልካዕ።  
 ሓደ ኪሎዎት 1000 ዋት እዩ።  
 ሓደ 1 ኪሎ ዋት ዘለዎ መሳርሒ (ከምዚ ናይ ፋን መውዓዪ) ን 1 ሰዓት እንተሰራሕ 1 kWh (ኪሎ ዋት ሰዓት) ኤሌክትሪክ ይጥቀም።



ናይ ኤሌክትሪክ ኣሃዲታት ብ kWh ይዕቀን ከምኡ'ውን ብኤሌክትሪክ ቆጶራታት ናይ ደቕጻር።  
 ዋጋ ሓደ ኣሃዲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብፔንስ ንሓደ ኪሎ ዋት ሰዓት ይርእ፣ እዚ ናይ ሓይሊ ኣቕራቢቲ ንሕሳብ ንክኸፍሉና ዝጥቀሙሉ እዩ።  
 ኣብ ናይ ቅድመ ክፍሊት ቆጶሪ (PPM/ቆጶሪ ምምላእ) ብነፍሲ ወከፍ ዝተጠቐምኩምሉ ኪሎ ዋት ሰዓት ኣታጂኹም ይጎደል።

### ናይ ሓይሊ ዋጋ ገደብ

እቲ ናይ ሓይሊ ዋጋ ደረት ነቲ እትጥቀሙሉ ሓይሊ ክንደይ ከም እትኸፍሉ ዝገልጽ ደረት ኣይኮነን። እቶም ኣቕራቢቲ ኣብ ሓደ ናይ ሓይሊ ኣሃዲ ከኸፍሉና ዝኽእሉ ዝለዩላ ገደብ ዋጋ እዩ።

ኣብ ነፍስወከፍ ሰለስተ ኣዋርሕ ብOfgem ይቕየር፣ እቲ ናይ ሓይሊ ኢንዱስትሪ ተቐጻጸሪ።  
 ናይ ሕጂ ዋጋ ኣሃዲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ናይ ሓይሊ ሕሳብኩም ወይ ምስ ኣቕራቢኹም ብምርኻብ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብመሰረት ሕጊ ነዚ ሓበሬታ እዚ ክህቡኹም ይግባእ።  
 ናይ ቅድመ ክፍሊት ቆጶሪ (PPM) እንተሃሊዩኩም ብዙሕ ግዜ ናይ ሓይሊ ሕሳብ ኣይበጽሑኩምን፣ ስለዚ ምስ ኣቕራቢኹም ተረኽቡ ወይ ከኣ ከም Ofgem/MSE ዘእምሰሉ መርበባት ተጠቐሙ፣ ዜጋታት ምኽሪ ጸዓት ምውድዳር ንእዋናዊ ሓበሬታ? ሓደ ናይ ሓይሊ ኣማኻሪ ትካል እውን ኣብዚ ክትገዝኩም ይኽእል እዩ።

### ናይ መሳርሒታታይ ናይ ምስራሕ ወጻኢታት ምሕሳብ

ደረጃ ሓይሊ፣ ናይ ኣቕራቢኹም ናይ ኤሌክትሪክ ደረጃ ኣሃዲ ብምርዳእ ከምኡ'ውን ነዚ ዝስዕብ ቀሊል ቀመር ብምጥቃም ናይ መሳርሒታትኩም ናይ ምስራሕ ወጻኢታት ምሕሳብ ይከኣል፡-

$$\begin{matrix} \text{ናይ ምስራሕ} \\ \text{ወጻኢታት} \\ \text{(ፐንስ ኣብ} \\ \text{ሰዓት)} \end{matrix} = \begin{matrix} \text{ሓይሊ ደረጃ} \\ \text{(ዋት)} \\ \times \\ \text{ናይ ኤሌክትሪክ ኣሃዲ መጠን} \\ \text{(ፔንስ ኣብ ሓደ ኪሎዎት ሰዓት)} \end{matrix} \div 1000$$

ኣብ ሓደ ደቕጻኽ ዘሎ ዋጋ ክትፈልጡ እንተ ደለኹም ነቲ ውጽኢት ብ60 ጥራይ ምቕሉ!

ብርግጽ፣ ዝተወሰኑ ኣቕራቢቲ ንውሑዳት ደቕጻኽ ጥራይ ገሊጻም ድማ ንሓያሎ ሰዓታት ስለ ዝስራሑ እቲ ጭቡጥ ወጻኢታት ክፈለግ እዩ።  
 ብሰንኪ እቲ ዋጋ ዝቕይር ገደብ ዋጋን ኣብ ሞንጎ ስርሒታትን ሞዴላትን ዘሎ ፍልልይ፣ ዕድመ መሳርሒታትን ከም መውዓዪ፣ መብሰሊ፣ መሕጸቢ ማሸናትን መንቀጺ ማሸናትን ዝኣመሰሉ ነገራት ኣብ ዝሰርሑሉ እዋን ዝተፈለለዩ ናይ ሓይሊ መጠን ስለ ዝጥቀሙን፣ ልክዕ ወጻኢታት ምሃብ ብድሆ ክኸውን ይኽእል እዩ።  
 እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰንጠረዥ ማእከላይ ወጻኢታት ኣጠቓቕማ መሳርሒታት ስለዘርእ፣ ኣብይ ዕቋር ክትገብሩ ከም እትኽእሉ ክትዕዘቡ ትኽእሉ።  
 ንኤሌክትሪክ ዝጥቀሙሉ መሳርሒታት ምምራጽ እውን ክሕግዝ ይኽእል እዩ። A እቲ ዝበለጸ ውጽኢታዊ እዩ። ንከምዚኣም ዝበሉ ናይ ደረጃ ምልክታት ተጠንቀቑ።

